


R-GUN Akumulatorowy wyciskacz do kartridży 380 ml

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridżach



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Szybka i łatwa aplikacja żywic.
- Bezprzewodowa praca dzięki wydajnej baterii.
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja.
- Zmienna prędkość zapewnia kontrolowane dozowanie.
- Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku nadmiernego oporu zapobiega uszkodzeniom.
- Funkcja zabezpieczająca przed kapaniem.

Aplikacje

- Dozowanie żywic i innych materiałów z kartridży współosiowych o poj. 380-410 ml.

Instrukcja montażu



1. Naładować baterię i zamontować pod rączką dozownika. Odblokować przyciskiem trzpień wyciskający i odciągnąć go do tyłu.
2. Umieścić kartridż z przyłączonym mieszaczem w prowadnicy i dozować pożądaną ilość produktu. Regulacja prędkości wyciskania odbywa się za pomocą pokrętki.
3. Po zakończeniu wyciskania należy odciągnąć trzpień i usunąć kartridż. W razie potrzeby oczyścić zabrudzone elementy dozownika.
4. Podczas stosowania należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa zgodnych z Kartą Charakterystyki używanego produktu.

Informacja o produkcie

Produkt	Rekomendowany także dla	Siła wywierana przez wyciskacz	Napięcie	Moc akumulatora	Czas ładowania
	-	[kN]	[V]	[Ah]	[h]
R-GUN-380-AKU-T	Do kartridży współośiowych 380 ml (stosunek komponentów 10:1).	6,86	18	2	0,5

Dane logistyczne

Produkt	Napięcie [V]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-GUN-380-AKU-T	18	1	1		3.2	3.2		5906675451077